



Monospot 3	8 903 0.. 0..
Anbauleuchte	8 903 0.. 1..
Luminaire	8 903 0.. 2..
	8 903 2.. 0..
	8 903 2.. 1..
	8 903 2.. 2..

Schutzart – Protection IP 67
Schutzklasse – Safety Class I



MONTAGE ANLEITUNG

MOUNTING INSTRUCTIONS




WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO. KG
LICHTTECHNISCHE SPEZIALFARIK
Stemmessiepener Weg 5 • D-58675 Hemer

Anbauleuchte mit Hochleistungs-LED Modul.

MONTAGEHINWEISE

Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.
Anbauleuchte für ungeschützte Anlagen.
Leuchte ist geeignet für Montage auf normal entflammaren Baustoffen.
Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung trennen! Leuchte am Montageort befestigen.
Bei Montagehöhen über 3 m mindestens zwei Befestigungsschrauben verwenden!

Deckel durch Lösen der drei Schrauben vom Gehäuse nehmen und elektrische Steckverbindung trennen. Netzanschlußleitung 6 cm abmanteln, durch die Kabelverschraubung führen, passenden Dichtungssatz (Lieferumfang) wählen. Nach dem elektrischen Anschluss Deckel aufsetzen und Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen: Drehmoment: 4 Nm. Leuchte ausrichten und Schrauben am Bügel ebenfalls mit 5 Nm anziehen. Zusätzliche Gewindestifte **A** zur Sicherung der eingestellten Ausrichtung mit 4 Nm anziehen. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-Hartglas.



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.

Leuchte	Gewicht	Windangriffsfläche
8 903 0.. ...	3,1 kg	0,034 m ²
8 903 2.. ...	3,3 kg	0,034 m ²



Die in dieser Leuchte eingebaute Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.


In Strahlrichtung den Mindestabstand zu angestrahlten Flächen einhalten!



High performance LED - floodlight.

MOUNTING INSTRUCTIONS

Connect the light fitting in compliance with prevailing regulations in your country. Luminaire for non-protected outdoor installation. Light fitting is suitable for mounting on normal inflammable surfaces. Disconnect from power supply before opening light fitting. When installed at more than 3 metres height, be sure to use at least two fixing screws. Remove cover from housing by loosening the 3 rear screws and disconnect the electric plug connection. Remove the sheathing from the last 6 cm of cable and pass cable through cable gland. Take care to use the correct gasket to suit the diameter of cable being used. Set of gaskets supplied with luminaire. After making electrical connection, place cover onto housing and tighten the screws crosswise and with 4 Nm torque. Aim luminaire and tighten the screws in the mounting bracket with 5 Nm. Additional grub screws **(A)** should be tightened with 4 Nm torque to ensure that aimed position is maintained. This product contains a light source of energy efficiency class D. The glass is tempered safety glass.



The light fitting may be operated only if all protective covers are in place.

Type	Weight	Projected area
8 903 0.. ...	3,1 kg	0,034 m ²
8 903 2.. ...	3,3 kg	0,034 m ²



The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Ensure that the minimum spacing between luminaire and illuminated surface is observed.



Maximale Belastung Leitungsschutzautomaten
Maximum loading of automatic circuit breakers
I_{peak} 20 A 400 µs

Sicherungsautomat:	C16	B16
Kabelquerschnitt [mm ²]:	1,5	1,5
Anzahl Leuchten:	25	15

Automatic circuit breaker type:	C16	B16
Cable cross section [mm ²]:	1,5	1,5
Number of luminaires:	25	15

DALI /1-10V (optional):

Die DALI- und die 1-10 V Steuerleitung sind gegenüber der Netzleitung basisisoliert.

DALI dimmbare Leuchten:

Steueradern für die Dimmung gemäß Klemmenbeschriftung anschließen.

1-10 V dimmbare Leuchten:

Steueradern für die Dimmung gemäß Klemmenbeschriftung anschließen.

Auf Polarität achten!

DALI- and 1-10 V control wires are equipped with basic insulation against the power supply.

DALI dimmable luminaire:

Connect the wires for the dimming system according to the marking on the terminal block.

1-10 V dimmable luminaire:

Connect the wires for the dimming system according to the marking on the terminal block. Ensure correct polarity!

