



Nanocube 8 308 2.5 ...
 Deckenaufbauleuchte 8 308 2.6 ...
 Surface-mounted downlight

Schutzart – Protection IP 65
 Schutzklasse – Safety Class I



MONTAGE ANLEITUNG



MOUNTING INSTRUCTIONS

WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO. KG
 LICHTTECHNISCHE SPEZIALFARIK
 Stemmessiepener Weg 5 • D-58675 Hemer

Scheinwerfer mit 1 Hochleistungs-LED.

MONTAGEHINWEISE

Anschluss der Leuchte nach VDE 0100.
 Scheinwerfer für ungeschützte Anlagen.
 Leuchte ist geeignet für Montage auf normal
 entflammaren Baustoffen.


Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung trennen.

Gewindestifte am Leuchtengehäuse so weit
 lösen, dass sich die Anschlussdose abnehmen
 lässt. Anschlussdose mit beiliegendem
 Befestigungsmaterial anbringen.
 Dichtscheiben „a“ unter Schraubenköpfe montieren,
 siehe Abb. 1.

Zuleitung 5 cm abmanteln.
 Achtung! Mantelleitung darf max. 0,5 cm in die
 Anschlussdose ragen.
 Auf richtigen Sitz der Zuleitung in der Kabeltülle achten.
 Elektrischen Anschluss vornehmen.
 Schutzleiteranschluss muss an der
 Kopfkontaktklemme erfolgen.

Nach dem Aufsetzen der Leuchte auf die Anschlussdose
 Gewindestifte fest anziehen.

Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-Hartglas.



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen
 Schutzabdeckungen betrieben werden.


Leuchte	Gewicht	Windangriffsfläche
Alle Typen	0,5 kg	0,005 m ²

In Strahlrichtung den Mindestabstand zu
 angestrahlten Flächen einhalten!



Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten / Maximum loading of automatic circuit breakers
 I-peak 20 A 170 µs

Sicherungsautomat / automatic circuit breaker type:	C16	B16
Kabelquerschnitt [mm ²] / cable cross section [mm ²]:	1	1
Anzahl Leuchten / number of luminaires:	85	50



LED-Floodlight with 1 high-performance LED.

MOUNTING INSTRUCTIONS

Connection of light fitting in compliance with prevailing
 regulations in your country.
 Luminaire for non-protected outdoor installation.
 Light fitting is suitable for mounting on normal
 inflammable surfaces.


Disconnect from power supply before opening light
 fitting.

Undo the set screws on the housing so far
 that the wall box can be removed.
 Fix the wall box with the enclosed fixing parts;
 sheet gaskets „a“ under the screw heads,
 see figure 1

Push the power supply cable through the cable bushing,
 strip the sheathing off the last 5 cm of cable.
 Attention! Do not insert more than 0,5 cm
 of sheathed cable into luminaire housing.
 Make sure that the cable sits properly in the
 gasket. Connect the wiring.
 Connection of the grounded wire must be
 done at the head contact binder.

Put luminaire on wall box and fix set screws tightly.

The glass is tempered safety glass.



Luminaire may only be operated when all
 protective covers are in place.

Type	Weight	Projected area
All types	0,5 kg	0,005 m ²

Ensure that the minimum spacing between
 luminaire and illuminated surface is observed.




Abbildung / figure 1